

LNB | Monoblocco quadruplo 6.0 ° | Connessione d'uscita: 4x connettore a F. | frequenza di cifre del rumore: 0.85 dB | Guadagno di conversione: 52 - 67 dB | Nero



Specifiche del prodotto SLNBQDM60BK:

Adatto per	Astra+ Hotbird	Guadagno di conversione	52 - 67 dB	Uscita spuria	-53 dB
Basso Commutazione banda	0 kHz	Guadagno planarità 26 MHz di larghezza di banda	± 1,0 dB		
Colore	Nero	Immagine Rifiuto (min.)	40 dB		
Commutazione High Band	22 kHz	Intervallo operativo di temperatura	-35 - 70 °C		
Connessione d'uscita	4x connettore a F.	Materiali	ABS Metallo		
Consumo Attuale	0.20 A	Numero di prodotti nel pacco	1 pz.		
Frequenza del rumore dell'oscillatore locale	-80 dB c / Hz a 10 kHz (max.)	Polarità Tensione di commutazione orizzontale	DC 16,0 - 20,0 V		
frequenza di cifre del rumore	0.85 dB	Polarità Tensione di commutazione verticale	DC 11,0 - 14,0 V		
Frequenza di ingresso Gamma di banda bassa	10.7 - 11.7 GHz	Polarizzazione incrociata	20 dB		
Gamma di frequenza di uscita banda alta	1.100 - 2.150 GHz	Tipo di accessorio satellite	LNB		
Gamma di frequenze ingresso High Band	11.7 - 12.75 GHz	Tipo di LNB	Monoblocco quadruplo 6.0 °		

Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	SLNBQDM60BK
EAN single Product	5412810320837
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Imballo	Giftbox
Contenuto della confezione	Monoblocco

Quantità	L x	W x	H (mm)	Peso
1	108 mm	110 mm	125 mm	345 g
30	400 mm	245 mm	560 mm	11220 g

