

nedis

Scheda tecnica | LNB

**Monoblocco quadruplo 6.0 ° | Connessione d'uscita: 4x connettore a F.
| frequenza di cifre del rumore: 0.85 dB | Guadagno di conversione: 52 - 67 dB | Nero | Adatto per: Astra+ / Hotbird**

Marca: Nedis | Codice articolo: SLNBQDM60BK | Product EAN number: 5412810320837

Specifiche del prodotto

Adatto per	Astra+
	Hotbird
Basso Commutazione banda	0 kHz
Colore	Nero
Commutazione High Band	22 kHz
Connessione d'uscita	4x connettore a F.
Consumo Attuale	0.20 A
Frequenza del rumore dell'oscillatore locale	-80 dB c / Hz a 10 kHz (max.)
frequenza di cifre del rumore	0.85 dB
Frequenza di ingresso Gamma di banda bassa	10.7 - 11.7 GHz
Gamma di frequenza di uscita banda alta	1.100 - 2.150 GHz
Gamma di frequenze ingresso High Band	11.7 - 12.75 GHz
Guadagno di conversione	52 - 67 dB
Guadagno planarità 26 MHz di larghezza di banda	± 1,0 dB
Immagine Rifiuto (min.)	40 dB
Intervallo operativo di temperatura	-35 - 70 °C
Materiali	ABS
	Metallo
Numero di prodotti nel pacco	1 pz.
Polarità Tensione di commutazione orizzontale	DC 16,0 - 20,0 V
Polarità Tensione di commutazione verticale	DC 11,0 - 14,0 V
Polarizzazione incrociata	20 dB
Tipo di accessorio satellite	LNB
Tipo di LNB	Monoblocco quadruplo 6.0 °
Uscita spuria	-53 dB

Informazioni sull'imballaggio

Marca	Nedis
Codice d'ordine	SLNBQDM60BK
EAN single product:	5412810320837
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Imballo	Giftbox
Contenuto della confezione	Monoblocco

Quantità	L x	W x	H (mm)	Peso
1	108 mm	110 mm	125 mm	345 g
30	400 mm	245 mm	560 mm	11220 g

