

Set campanello senza fili | Alimentazione da rete | 220 - 240 V AC 50 Hz | 1x CR2032 | Volume: 80 dB | Intervallo segnale: 300 m | IP44 | Volume regolabile | 36 Melodie | 1 Ricevitore



Specifiche del prodotto DOORB230CWT:

Accessori	Batteria CR 2032		Volume regolabile
	Guida Rapida		
	Materiali per l'installazione	Guadagno massimo dell'antenna di trasmissione	0 dBi
	Piastra di montaggio	Intervallo segnale	300 m
	Ricevitore	Massima potenza di trasmissione	10 dBm
	Trasmettitore	Materiali	ABS
Assorbimento massimo	2.2 W	Numero di melodie	36 Melodie
Batterie richieste (incluse)	1x CR2032	Numero di prodotti nel pacco	1 pz.
Colore	Bianco	Numero di ricevitori	1 Ricevitore
	Grigio	Presa di corrente	Euro / Tipo C (CEE 7/16)
Funzionalità del campanello	36 melodie	Protezione ingresso	IP44
	Codice preimpostato	Tecnologia wireless supportata	433 MHz
	Installazione facile	Tensione d'entrata	220 - 240 V AC 50 Hz
		Tipo di alimentazione	Alimentazione da rete

Trasmissione gamma di frequenza	433.90 - 433.94 MHz
Volume	80 dB
Volume regolabile	Sì

Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	DOORB230CWT
EAN single Product	5412810328031
EAN Inner Carton	5412810394586
EAN Outer Carton	5412810378364
Imballo	Blister
Contenuto della confezione	Ricevitore
	Trasmettitore

Leggi di più online

Quantità	L x	W x	H (mm)	Peso
1	135 mm	80 mm	235 mm	193 g
1	85 mm	140 mm	125 mm	192 g
6	255 mm	120 mm	255 mm	1267 g
6	280 mm	125 mm	315 mm	1277 g
36	385 mm	285 mm	530 mm	8240 g

