

Sensore di movimento SmartLife | Zigbee 3.0 | Alimentazione a batteria | IP20 | Angolo rilevatore: 120 ° | Intervallo rilevatore: 5 m | Mas. durata della batteria: 12 Mesi | Bianco



Specifiche del prodotto ZBSM10WT:

Angolo rilevatore	120 °	Numero di prodotti nel pacco	1 pz.
App disponibile per	Android™	Presa di corrente	USB
	IOS	Protezione ingresso	IP20
Assorbimento massimo	0.065 W	Tecnologia dei sensori	PIR
Batterie richieste (incluse)	1x CR2450	Tecnologia wireless supportata	Zigbee 3.0
Colore	Bianco	Tensione d'entrata	3 V DC
Controllo tramite app mobile	Sì	Tipo di alimentazione	Alimentazione a batteria
Corrente di ingresso	0.01 A	Tipo di energia della batteria	CR2450
Diametro	46 mm	Trasmissione gamma di frequenza	2405 - 2480 MHz
Guadagno massimo dell'antenna di trasmissione	2.8 dBi		
Intervallo di temperatura	0 - 40 °C		
Intervallo operativo di temperatura	0 - 40 °C		
Intervallo rilevatore	5 m		
Mas. durata della batteria	12 Mesi		
Massima potenza di trasmissione	10 dBm		
Materiali	Plastica		

Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	ZBSM10WT
EAN single Product	5412810329458
EAN Inner Carton	5412810396146
EAN Outer Carton	5412810382460
Imballo	Giftbox with eurolock
Contenuto della confezione	Sensore di movimento PIR
	Guida di avvio rapido

Quantità	L x	W x	H (mm)	Peso
1	40 mm	150 mm	65 mm	80 g
8	145 mm	110 mm	270 mm	754 g
120	300 mm	450 mm	565 mm	12150 g

