

Amplificatore CATV | Guadagno: 12 dB | 85 - 1218 MHz | Numero di uscite: 2 | percorso di ritorno | Argento



Specifiche del prodotto SAMP41120ME:

cifra di rumore	5.5 dB	Percorso di ritorno massimo	-6 dB
Collegamento / i di ingresso dell'alimentazione del dispositivo	DC 1.35 x 3.5 x 7.0 mm	Presa di corrente	Euro / Tipo C (CEE 7/16)
Colore	Argento	Tensione d'entrata	5 V DC
Corrente di ingresso	1.0 A	Tipo di accessorio CATV	CATV Amplificatore
Gamma della frequenza	85 - 1218 MHz	Tipo di alimentazione	Alimentazione da rete
Gamma di frequenza di ritorno	5-65 MHz	Tipo di connettore	F
Guadagno	12 dB		
Impedenza	75 Ohm		
Livello di uscita	108 dBuV		
Lunghezza del cavo dell'adattatore di alimentazione	1.80 m		
Materiali	Metallo		
Numero di ingressi	1		
Numero di prodotti nel pacco	1 pz.		
Numero di uscite	2		
percorso di ritorno	Sì		

Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	SAMP41120ME
EAN single Product	5412810327133
EAN Inner Carton	5412810396795
EAN Outer Carton	5412810384563
Imballo	Giftbox
Contenuto della confezione	Amplificatore Adattatore di alimentazione

Leggi di più online

Quantità	L x	W x	H (mm)	Peso
1	105 mm	50 mm	180 mm	260 g
10	255 mm	120 mm	305 mm	2820 g
40	330 mm	265 mm	520 mm	11740 g

