

nedis

Scheda tecnica | Trasmettitore FM

Fisso | Chiamata a mani libere | 0.7 " | Screen LED | Bluetooth® | 5.0 V DC / 1.0 A / 5.0 V DC / 2.4 A | Google Assistant / Siri | Grigio / Nero

Marca: Nedis | Codice articolo: CATR122BK | Product EAN number: 5412810330690

Specifiche del prodotto

Banda radio supportata	FM
Chiamata a mani libere	Si
Collegamento / i di uscita dell'alimentazione del dispositivo	2x USB
Colore	Grigio Nero
corrente d'uscita	1.0 A 2.4 A
Corrente di ingresso	2 A
Design del trasmettitore	Fisso
Dimensione dello schermo	0.7 "
Gamma di frequenza FM	87.6 - 107.9 MHz
Guadagno massimo dell'antenna di trasmissione	2 dBi
Massima potenza di trasmissione	4 dBm
Materiali	ABS
Microfono incorporato	Si
Presa di corrente	Adattatore per auto
Profili Bluetooth® supportati	A2DP AVRCP HSP
Rapporto segnale / rumore (SNR)	49 dB
Ricarica USB	5.0 V DC / 1.0 A 5.0 V DC / 2.4 A
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
Schermo	Screen LED
Supporto per il controllo vocale	Google Assistant Siri
Tecnologia wireless supportata	Bluetooth®
Tensione d'entrata	12 - 24 V DC
Tensione di uscita	5 V DC
Tipo di alimentazione	Auto Alimentata
Trasmissione gamma di frequenza	2402 - 2480 MHz
Versione Bluetooth®	4.2

Informazioni sull'imballaggio

Marca	Nedis
Codice d'ordine	CATR122BK
EAN single product:	5412810330690
EAN Inner carton:	5412810396320
EAN Outer carton:	5412810383368
Imballo	Giftbox with eurolock
Contenuto della confezione	Trasmettitore FM Bluetooth® Guida di avvio rapido

Quantità	L x	W x	H (mm)	Peso
1	50 mm	165 mm	100 mm	99 g
6	155 mm	115 mm	340 mm	705 g
36	330 mm	355 mm	350 mm	4840 g

