

Trasmettitore FM audio per auto | Fisso | Chiamata a mani libere | 0.8 " | Screen LED | Bluetooth® | QC 3.0 / 5.0 V DC / 1.0 A | Ricarica rapida | Google Assistant / Siri | Nero



Specifiche del prodotto CATR124BK:

Banda radio supportata	FM	Numero di prodotti nel pacco	1 pz.
Chiamata a mani libere	Sì	Presa di corrente	Adattatore per auto
Collegamento / i di uscita dell'alimentazione del dispositivo	2x USB	Profili Bluetooth® supportati	A2DP
Colore	Nero		AVRCP
corrente d'uscita	1.0 A		HSP
	3 A	Rapporto segnale / rumore (SNR)	45 dB
Corrente di ingresso	2 A	Ricarica rapida	Sì
Design del trasmettitore	Fisso	Ricarica USB	5.0 V DC / 1.0 A
Dimensione dello schermo	0.8 "		QC 3.0
Gamma di frequenza FM	87.6 - 107.9 MHz	Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
Guadagno massimo dell'antenna di trasmissione	2 dBi	Schermo	Screen LED
Massima potenza di trasmissione	4 dBm	Supporto per il controllo vocale	Google Assistant
Materiali	ABS		Siri
Microfono incorporato	Sì	Tecnologia wireless supportata	Bluetooth®
		Tensione d'entrata	12 - 24 V DC

Tensione di uscita	5 V DC
Tipo di alimentazione	Auto Alimentata
Trasmissione gamma di frequenza	2402 - 2480 MHz
Versione Bluetooth®	5.0

Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	CATR124BK
EAN single Product	5412810330737
EAN Inner Carton	5412810396344
EAN Outer Carton	5412810383382
Imballo	Giftbox with eurolock
Contenuto della confezione	Trasmettitore FM Bluetooth®
	Guida di avvio rapido

Quantità	L x	W x	H (mm)	Peso
1	100 mm	45 mm	165 mm	100 g
6	155 mm	115 mm	335 mm	760 g
36	330 mm	355 mm	355 mm	5140 g

