

Binnenantenne | Actief | FM / UHF / VHF | Ontvangstbereik: 0-15 km | LTE800 | Versterking: 22 dB | ABS | Zwart



Productspecificaties ANIR1502BK:

Antenne type	Actief	Stekkertype	Type C (CEE 7/16)
Apparaat stroominput	DC 3,5 x 8,0 x 15 mm	Toepassing	DVB-T/T2 - DAB+
Binnen / Buiten	Binnen	Type Aansluiting	IEC (Coax) Male
DAB + ondersteund	Ja	Type Signaal	FM
FM-frequentiebereik	87.5 - 108.5 MHz		UHF
FM-versterking	20 dB		VHF
Horizontale bundelbreedte	53 °	Type stroombron	Netvoeding
Impedantie	75 Ohm	UHF-frequentiebereik	470-790 MHz
Ingangsvoltage	220 - 240 V AC	UHF-winst	22 dB
Kabellengte	1.60 m	Versterking	22 dB
Kabellengte voedingsadapter	1.50 m	Verticale bundelbreedte	106 °
Kleur	Zwart	VHF-frequentiebereik	170-230 MHz
LTE-Filter	LTE800	VHF-winst	22 dB
Materiaal	ABS		
Ontvangstbereik	0-15 km		

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	ANIR1502BK
EAN single Product	5412810309290
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	Antenne
	Voedingsadapter

Lees meer online

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	70 mm	80 mm	330 mm	323 g
20	340 mm	385 mm	340 mm	6960 g

