

HDTV-Buitenantenne | Actief | Type Aansluiting: F-Connector | FM / UHF / VHF | Ontvangsbereik: 0-50 km | LTE700 | Versterking: 25 dB | Wit / Zwart



Productspecificaties ANOR5002BK700:

Aantal producten in verpakking	1 Stuks	LTE-Filter	LTE700
Antenne type	Actief	Materiaal	ABS
Apparaat stroominput	DC 8 x 3,5 mm	Ontvangsbereik	0-50 km
Binnen / Buiten	Buiten	Stekkertype	Type C (CEE 7/16)
DAB + ondersteund	Ja	Type Aansluiting	F-Connector
FM-frequentiebereik	87.5 - 108.5 MHz	Type Signaal	FM
FM-versterking	11 dB		UHF
Frequentie Bereik	87.5 - 694 MHz		VHF
Horizontale bundelbreedte	55 °	Type stroombron	Netvoeding
Impedantie externe speaker	75 Ohm	UHF-frequentiebereik	470-694 MHz
Ingangsstroom	0.2 A	UHF-winst	16 dB
Ingangsvoltage	12 V DC	Versterking	25 dB
IP-codering	IPX4	Verticale bundelbreedte	142 °
Kabellengte	0.20 m	VHF-frequentiebereik	170-230 MHz
Kabellengte voedingsadapter	1.50 m	VHF-winst	11 dB
Kleur	Wit		
	Zwart		

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	ANOR5002BK700
EAN single Product	5412810309375
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810383122
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	Antenne
	Snelstartgids

Lees meer online

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	90 mm	210 mm	165 mm	538 g
10	345 mm	235 mm	450 mm	5940 g

