

Bewegingsdetector | Binnenshuis | 3-Wire | Type-F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 - 300 W | 100 W | 500 W | 2 - 2000 Lux | Sensortechnologie: PIR | Sensorbereik: 0.0 - 9.0 m



Productspecificaties PIRII41WT:

Afstandsbediening	Nee
Apparaat	Binnenshuis
Apparaat stroominput	3-Wire
Bediening door mobiele app	Nee
Bewegingssensor	Ja
Horizontale dekkingshoek	160 °
Ingangsvoltage	230 V AC 50 Hz
Instelbare detectiegevoeligheid	Nee
Instelbare lichtgevoeligheid	Ja
Instelbare timer	Ja
Kleur	Wit
Max. uitgangsvermogen filament lampen	5 - 300 W
Max. uitgangsvermogen fluorescerende lamp	100 W
Max. uitgangsvermogen incalculatielamp	500 W
Montage	Installatie

Schemerige omgeving	2 - 2000 Lux
Sensorbereik	0.0 - 9.0 m
Sensortechnologie	PIR
Stekkertype	Type-F (CEE 7/7)
Temperatuurbereik	-20 - 40 °C
Tijdstelling	10 sec - 7 min
Type stroombron	Netvoeding

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	PIRII41WT
EAN single Product	5412810310531
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpakking	Giftbox with eurolock
Inhoud verpakking	Infrarood bewegingssensor
	Snelstartgids

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	112 mm	94 mm	54 mm	120 g
50	283 mm	205 mm	570 mm	6480 g

