



Binnenantenne | Actief | FM / UHF / VHF | Ontvangsbereik: 0 - 15 km | LTE800 | Versterking: 28 dB | ABS | Zwart



Productspecificaties ANIR1503BK:

Aantal producten in verpakking	1 Stuks
Antenne type	Actief
Apparaat stroominput	DC 5,5 x 10,5 x 15 mm
Binnen / Buiten	Binnen
DAB + ondersteund	Ja
FM-frequentiebereik	87.5 - 108.5 MHz
FM-versterking	26 dB
Horizontale bundelbreedte	62 °
Impedantie externe speaker	75 Ohm
Ingangsvoltage	220 - 240 V AC
Kabellengte	1.50 m
Kabellengte voedingsadapter	1.50 m
Kleur	Zwart
LTE-Filter	LTE800
Materiaal	ABS
Ontvangsbereik	0 - 15 km

Stekkertype	Type C (CEE 7/16)
Toepassing	DVB-T/T2 - DAB+
Type Aansluiting	IEC (Coax) Male
Type Signaal	FM
	UHF
	VHF
Type stroombron	Netvoeding
UHF-frequentiebereik	470 - 790 MHz
UHF-winst	28 dB
Versterking	28 dB
Verticale bundelbreedte	86 °
VHF-frequentiebereik	170 - 230 MHz
VHF-winst	28 dB

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	ANIR1503BK
EAN single Product	5412810314423
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810383009
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	Antenne
	Snelstartgids

Lees meer online

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
20	320 mm	410 mm	320 mm	7815 g

