



Wereldradio | Draagbaar Model | AM / FM / SW | Batterij Gevoed | Digitaal | 1.5 W | Koptelefoonoutput | Wekker | Slaaptimer | Handgreep | Zilver / Zwart



Productspecificaties RDWR1100BK:

AM-frequentiebereik	522-1620 kHz	Radio ontwerp	Draagbaar Model
Antenne type	Extern	Schermbereik	Zwart-Blauw Scherm
FM-frequentiebereik	87.5 - 108 MHz	Slaaptimer	Ja
Handgreep	Ja	Speaker-kanalen	Mono
Ingangsvoltage	3 V DC	SW frequentiebereik	2.20-23.00 MHz
Input	1x 3,5 mm	Type radio	Wereldradio
Kleur	Zilver	Type stroombron	Batterij Gevoed
	Zwart	Type Tuning	Digitaal
Koptelefoonoutput	Ja	Vereiste batterijen (niet meegeleverd)	2x AA/LR6
Luidspreker piekvermogen	1.5 W	Wekker	Ja
Luidspreker RMS	0.5 W		
Materiaal	ABS		
Maximale batterijduur	20 uur		
Media afspeelmogelijkheden	AUX		
	Radio		
Ondersteunde radiobanden	AM		
	FM		
	SW		

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	RDWR1100BK
EAN single Product	5412810320431
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384471
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	Wereldontvanger Draaglus

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	50 mm	95 mm	140 mm	190 g
20	255 mm	220 mm	300 mm	4040 g

