

Draagbaar Model | AM / FM / SW | Batterij Gevoed | Digitaal | 1.5 W | Koptelefoonoutput | Wekker | Slaaptimer | Handgreep | Zilver / Zwart

Merk: Nedis | Artikelnummer: RDWR1100BK | Product EAN number: 5412810320431

Productspecificaties

AM-frequentiebereik	522-1620 kHz
Antenne type	Extern
FM-frequentiebereik	87.5 - 108 MHz
Handgreep	Ja
Ingangsvoltage	3 V DC
Input	1x 3,5 mm
Kleur	Zilver
	Zwart
Koptelefoonoutput	Ja
Luidspreker piekvermogen	1.5 W
Luidspreker RMS	0.5 W
Materiaal	ABS
Maximale batterijduur	20 uur
Media afspeelmogelijkheden	AUX
	Radio
Ondersteunde radiobanden	AM
	FM
	SW
Radio ontwerp	Draagbaar Model
Schermb	Zwart-Blauw Scherm
Slaaptimer	Ja
Speaker-kanalen	Mono
SW frequentiebereik	2.20-23.00 MHz
Type radio	Wereldradio
Type stroombron	Batterij Gevoed
Type Tuning	Digitaal
Vereiste batterijen (niet meegeleverd)	2x AA/LR6
Wekker	Ja

Verpakkingsinformatie

Merk	Nedis
Ordercode	RDWR1100BK
EAN single product:	5412810320431
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384471
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	Wereldontvanger
	Draaglus

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	50 mm	95 mm	140 mm	190 g
20	255 mm	220 mm	300 mm	4040 g

