

Twin Monoblock 4,3° | Outputs: 2x F-connector | Ruisbereik: 0.85 dB | Conversiewinst: 52 - 66 dB | Zwart | Geschikt voor: Astra1+ / Astra3

Merk: Nedis | Artikelnummer: SLNBTM43BK | Product EAN number: 5412810320875

Productspecificaties

Aantal producten in verpakking	1 Stuks
Bedrijfstemperatuurbereik	-35 - 70 °C
Conversiewinst	52 - 66 dB
Cross polarisatie	20 dB
Geschikt voor	Astra1+
	Astra3
High band switching	22 kHz
Huidige consumptie	0.17 A
Image rejection (min.)	40 dB
Ingangsfrequentiebereik high band	10.7 - 11.7 GHz
Ingangsfrequentiebereik low band	11.7 - 12.75 GHz
Kleur	Zwart
Lokale oscillatorfrequentie faseruis	-80 dB c / Hz @ 10 kHz (max.)
Materiaal	ABS
	Metaal
Outputs	2x F-connector
Polariteit schakelspanning horizontaal	DC 16,0 - 20,0 V
Polariteit schakelspanning verticaal	DC 11,0 - 14,0 V
Ruisbereik	0.85 dB
Schakelen met low band	0 kHz
Type LNB	Twin Monoblock 4,3°
Type satellietaccessoire	LNB
Uitgang stoorspanning	-53 dB
Uitgangsfrequentiebereik hoge band	1100 - 2150 GHz
Verkrijg vlakheid 26 MHz bandbreedte	± 1,0 dB

Verpakkingsinformatie

Merk	Nedis
Ordercode	SLNBTM43BK
EAN single product:	5412810320875
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	Monoblock

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	109 mm	110 mm	127 mm	337 g
30	395 mm	240 mm	550 mm	10900 g

