



FM-Audiotransmitter voor Auto | Gefixeerd | Handsfree bellen | 0.8 " | LED-Scherm | Bluetooth® | 5.0 V DC / 1.0 A / 5.0 V DC / 2.4 A | Google Assistant / Siri | Grijs / Zwart



Productspecificaties CATR123BK:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Aantal producten in verpakking | 1 Stuks          |
| Apparaat stroomoutput          | 2x USB           |
| Bluetooth®-versie              | 5.0              |
| FM-frequentiebereik            | 87.6 - 107.9 MHz |
| Frequentierespons              | 20 Hz - 20 KHz   |
| Handsfree bellen               | Ja               |
| Ingangsstroom                  | 2 A              |
| Ingangsvoltage                 | 12 - 24 V DC     |
| Ingebouwde microfoon           | Ja               |
| Kleur                          | Grijs            |
|                                | Zwart            |
| Materiaal                      | ABS              |
| Maximaal zendvermogen          | 4 dBm            |
| Maximale antenne versterking   | 2 dBi            |
| Ondersteunde audiocodecs       | FLAC             |
|                                | MP3              |
|                                | WAV              |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Ondersteunde Bluetooth®-profielen  | A2DP             |
|                                    | AVRCP            |
|                                    | HSP              |
| Ondersteunde draadloze technologie | Bluetooth®       |
| Ondersteunde radiobanden           | FM               |
| Ondersteuning voor spraakbesturing | Google Assistant |
|                                    | Siri             |
| Opladen via USB                    | 5.0 V DC / 1.0 A |
|                                    | 5.0 V DC / 2.4 A |
| Scherm                             | LED-Scherm       |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Scherm grootte         | 0.8 "           |
| Signaal-ruisverhouding | 47 dB           |
| Stekkertype            | Auto-Adapter    |
| Type stroombron        | Auto            |
|                        | Aangedreven     |
| Uitgangsspanning       | 5 V DC          |
| Uitgangsstroom         | 1.0 A           |
|                        | 2.4 A           |
| Zender ontwerp         | Gefixeerd       |
| Zendfrequentie         | 2402 - 2480 MHz |

Verpakkingsinformatie:

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Merk               | Nedis                     |
| Ordercode          | CATR123BK                 |
| EAN single Product | 5412810330713             |
| EAN Inner Carton   | 5412810396337             |
| EAN Outer Carton   | 5412810383375             |
| Verpakking         | Giftbox with eurolock     |
| Inhoud verpakking  | Bluetooth® FM-transmitter |
|                    | Snelstartgids             |

| Aantal | L x    | B x    | H(mm)  | Gewicht |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1      | 50 mm  | 170 mm | 100 mm | 116 g   |
| 6      | 160 mm | 110 mm | 305 mm | 801 g   |
| 36     | 335 mm | 345 mm | 335 mm | 5340 g  |

