

**Gefixeerd | Handsfree bellen | 0.8 " | LED-Scherm | Bluetooth® | 5.0 V DC / 1.0 A / 5.0 V DC / 2.4 A | Google Assistant / Siri | Grijs / Zwart**

Merk: Nedis | Artikelnummer: CATR123BK | Product EAN number: 5412810330713

## Productspecificaties

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Aantal producten in verpakking     | 1 Stuks          |
| Apparaat stroomoutput              | 2x USB           |
| Bluetooth®-versie                  | 5.0              |
| FM-frequentiebereik                | 87.6 - 107.9 MHz |
| Frequentierespons                  | 20 Hz - 20 KHz   |
| Handsfree bellen                   | Ja               |
| Ingangsstroom                      | 2 A              |
| Ingangsvoltage                     | 12 - 24 V DC     |
| Ingebouwde microfoon               | Ja               |
| Kleur                              | Grijs            |
|                                    | Zwart            |
| Materiaal                          | ABS              |
| Maximaal zendvermogen              | 4 dBm            |
| Maximale antenne versterking       | 2 dBi            |
| Ondersteunde audiocodecs           | FLAC             |
|                                    | MP3              |
|                                    | WAV              |
| Ondersteunde Bluetooth®-profielen  | A2DP             |
|                                    | AVRCP            |
|                                    | HSP              |
| Ondersteunde draadloze technologie | Bluetooth®       |
| Ondersteunde radiobanden           | FM               |
| Ondersteuning voor spraakbesturing | Google Assistant |
|                                    | Siri             |
| Opladen via USB                    | 5.0 V DC / 1.0 A |
|                                    | 5.0 V DC / 2.4 A |
| Scherm                             | LED-Scherm       |
| Scherm grootte                     | 0.8 "            |
| Signaal-ruisverhouding             | 47 dB            |
| Stekkertype                        | Auto-Adapter     |

## Type stroombron

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Uitgangsspanning | 5 V DC          |
| Uitgangsstroom   | 1.0 A           |
|                  | 2.4 A           |
| Zender ontwerp   | Gefixeerd       |
| Zendfrequentie   | 2402 - 2480 MHz |

## Verpakkingsinformatie

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Merk                | Nedis                     |
| Ordercode           | CATR123BK                 |
| EAN single product: | 5412810330713             |
| EAN Inner carton:   | 5412810396337             |
| EAN Outer carton:   | 5412810383375             |
| Verpakking          | Giftbox with eurolock     |
| Inhoud verpakking   | Bluetooth® FM-transmitter |
|                     | Snelstartgids             |

| Aantal | L x    | B x    | H(mm)  | Gewicht |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1      | 50 mm  | 170 mm | 100 mm | 116 g   |
| 6      | 160 mm | 110 mm | 305 mm | 801 g   |
| 36     | 335 mm | 345 mm | 335 mm | 5340 g  |

