

FM-Radio | Draagbaar Model | FM | Batterij Gevoed / Netvoeding | AnalooG | 2.4 W | Zwart-Wit
Scherm | Koptelefoonoutput | Handgreep | Wit / Zwart



Productspecificaties RDFM1300WT:

Aantal producten in verpakking	1 Stuks
Antenne type	Extern
FM-frequentiebereik	87.5 - 108 MHz
Geluidsuitvoer	Mono
Handgreep	Ja
Ingangsstroom	1.0 A
Ingangsvoltage	100 - 230 V AC 50 Hz
Kleur	Wit
	Zwart
Koptelefoonoutput	Ja
Lengte stroomkabel	1.50 m
Luidspreker piekvermogen	2.4 W
Luidspreker RMS	0.8 W
Materiaal	ABS
Maximale batterijduur	10 uur
Media afspeelmogelijkheden	Radio
Mid-range size	3 "

Ondersteunde radiobanden	FM
Output	1x 3,5 mm
Radio ontwerp	Draagbaar Model
Scherm	Zwart-Wit Scherm
Speaker-kanalen	1.0
Stekkertype	Type C (CEE 7/16)
Stroomkabel zijde A	Euro / Type-C (CEE 7/16)
Stroomkabel zijde B	C7
Stroomverbruik in standby-modus	0.4 W
Stroomverbruik indien ingeschakeld	3.5 W
Type radio	FM-Radio
Type stroombron	Batterij Gevoed

	Netvoeding
Type Tuning	AnalooG
Vereiste batterijen (niet meegeleverd)	3x C/LR14

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	RDFM1300WT
EAN single Product	5412810272570
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384297
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	FM/AM-radio
	Voedingskabel

Lees meer online

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	80 mm	175 mm	220 mm	741 g
12	240 mm	370 mm	480 mm	9300 g

