

Draagbaar Model | AM / FM / SW | Batterij Gevoed / Netvoeding | Digitaal | 1.5 W | Koptelefoonoutput | Wekker | Slaaptimer | Grijs

Merk: Nedis | Artikelnummer: RDWR1000GY | Product EAN number: 5412810292196

Productspecificaties

Aantal producten in verpakking	1 Stuks
AM-frequentiebereik	522-1620 kHz
AM-voorkeuzers	20 Stuks
Antenne type	Extern
Apparaat stroominput	DC-Plug
FM voorkeuzeradiostions	20
FM-frequentiebereik	87.5 - 108 MHz
Geluidsuitvoer	Mono
Ingangsvoltage	3 V DC
Kleur	Grijs
Koptelefoonoutput	Ja
Luidspreker piekvermogen	1.5 W
Luidspreker RMS	0.5 W
Materiaal	ABS
Maximale batterijduur	38 uur
Media afspeelmogelijkheden	AUX
	Radio
Mid-range size	2 "
Ondersteunde radiobanden	AM
	FM
	SW
Radio ontwerp	Draagbaar Model
Scherf	Zwart-Blauw Scherm
Scherf grootte	1.3 "
Slaaptimer	Ja
Speaker-kanalen	1.0
SW frequentiebereik	3.70-22.05 MHz
SW voorkeuzers	20
Type radio	Wereldradio
Type stroombron	Batterij Gevoed
	Netvoeding
Type Tuning	Digitaal
Vereiste batterijen (niet meegeleverd)	2x AA/LR6
Wekker	Ja

Verpakkingsinformatie

Merk	Nedis
Ordercode	RDWR1000GY
EAN single product:	5412810292196
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384464
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	1x wereldontvanger
	handleiding

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	95 mm	40 mm	125 mm	171 g
100	265 mm	475 mm	410 mm	18020 g

