



Binnenantenne | Actief | FM / UHF / VHF | Ontvangstbereik: 0-15 km | LTE800 | Versterking: 22 dB | ABS | Zwart



Productspecificaties ANIR1502BK:

Antenne type	Actief
Apparaat stroominput	DC 3,5 x 8,0 x 15 mm
Binnen / Buiten	Binnen
DAB + ondersteund	Ja
FM-frequentiebereik	87.5 - 108.5 MHz
FM-versterking	20 dB
Horizontale bundelbreedte	53 °
Impedantie	75 Ohm
Ingangsvoltage	220 - 240 V AC
Kabellengte	1.60 m
Kabellengte voedingsadapter	1.50 m
Kleur	Zwart
LTE-Filter	LTE800
Materiaal	ABS
Ontvangstbereik	0-15 km

Stekkertype	Type C (CEE 7/16)
Toepassing	DVB-T/T2 - DAB+
Type Aansluiting	IEC (Coax) Male
Type Signaal	FM
	UHF
	VHF
Type stroombron	Netvoeding
UHF-frequentiebereik	470-790 MHz
UHF-winst	22 dB
Versterking	22 dB
Verticale bundelbreedte	106 °
VHF-frequentiebereik	170-230 MHz
VHF-winst	22 dB

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	ANIR1502BK
EAN single Product	5412810309290
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	Antenne
	Voedingsadapter

Lees meer online

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	70 mm	80 mm	330 mm	323 g
20	340 mm	385 mm	340 mm	6960 g

