



Bewegingsdetector | Binnen- en Buitenshuis | 3-Wire | Type-F (CEE 7/7) | 180 ° | 5 - 300 W | 300 W | 1200 W | 3 - 2000 Lux | Sensortechnologie: PIR | Sensorbereik: 0.0 - 12.0 m



Productspecificaties PIRO022WT:

Aantal producten in verpakking	1 Stuks	Max. uitgangsvermogen incalculatielamp	1200 W
Afstandsbediening	Nee	Montage	Structuur
Apparaat	Binnen- en Buitenshuis	Schemerige omgeving	3 - 2000 Lux
Apparaat stroominput	3-Wire	Sensorbereik	0.0 - 12.0 m
Bediening door mobiele app	Nee	Sensortechnologie	PIR
Bewegingssensor	Ja	Stekkertype	Type-F (CEE 7/7)
Horizontale dekkingshoek	180 °	Temperatuurbereik	-20 - 40 °C
Ingangsvoltage	230 V AC 50 Hz	Tijdstelling	10 sec - 7 min
Instelbare detectiegevoeligheid	Nee	Type stroombron	Netvoeding
Instelbare lichtgevoeligheid	Ja		
Instelbare timer	Ja		
Kleur	Wit		
Max. uitgangsvermogen filament lampen	5 - 300 W		
Max. uitgangsvermogen fluorescerende lamp	300 W		

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	PIRO022WT
EAN single Product	5412810310579
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374182
Verpakking	Giftbox with eurolock
Inhoud verpakking	Infrarood bewegingssensor
	Snelstartgids

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	75 mm	95 mm	115 mm	199 g
50	390 mm	210 mm	575 mm	10500 g

