

Datasheet | Bewegingsdetector

**Binnen- en Buitenshuis | 3-Wire | Type-F (CEE 7/7) | 180 ° | 5 - 300 W
| 300 W | 1200 W | 3 - 2000 Lux | Sensortechnologie: PIR |
Sensorbereik: 0.0 - 12.0 m**

Merk: Nedis | Artikelnummer: PIRO022WT | Product EAN number: 5412810310579

Productspecificaties

Aantal producten in verpakking	1 Stuks
Afstandsbediening	Nee
Apparaat	Binnen- en Buitenshuis
Apparaat stroominput	3-Wire
Bediening door mobiele app	Nee
Bewegingssensor	Ja
Horizontale dekkingshoek	180 °
Ingangsvoltage	230 V AC 50 Hz
Instelbare detectiegevoeligheid	Nee
Instelbare lichtgevoeligheid	Ja
Instelbare timer	Ja
Kleur	Wit
Max. uitgangsvermogen filament lampen	5 - 300 W
Max. uitgangsvermogen fluorescerende lamp	300 W
Max. uitgangsvermogen incandescientielamp	1200 W
Montage	Structuur
Schemerige omgeving	3 - 2000 Lux
Sensorbereik	0.0 - 12.0 m
Sensortechnologie	PIR
Stekkertype	Type-F (CEE 7/7)
Temperatuurbereik	-20 - 40 °C
Tijdstelling	10 sec - 7 min
Type stroombron	Netvoeding

Verpakkingsinformatie

Merk	Nedis
Ordercode	PIRO022WT
EAN single product:	5412810310579
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810374182
Verpakking	Giftbox with eurolock
Inhoud verpakking	Infrarood bewegingssensor
	Snelstartgids

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	75 mm	95 mm	115 mm	199 g
50	390 mm	210 mm	575 mm	10500 g

