

LNB | Quad Monoblock 4,3° | Outputs: 4x F-connector | Ruisbereik: 0.85 dB | Conversiewinst: 52 - 67 dB | Wit | Geschikt voor: Astra1+ / Astra3



Productspecificaties SLNBQDM43BK:

Aantal producten in verpakking	1 Stuks		Metaal
Bedrijfstemperatuurbereik	-35 - 70 °C	Outputs	4x F-connector
Conversiewinst	52 - 67 dB	Polariteit schakelspanning horizontaal	DC 16,0 - 20,0 V
Cross polarisatie	20 dB	Polariteit schakelspanning verticaal	DC 11,0 - 14,0 V
Geschikt voor	Astra1+	Ruisbereik	0.85 dB
	Astra3	Schakelen met low band	0 kHz
High band switching	22 kHz	Type LNB	Quad Monoblock 4,3°
Huidige consumptie	0.20 A	Type satellietaccessoire	LNB
Image rejection (min.)	40 dB	Uitgang stoorspanning	-53 dB
Ingangsfrequentiebereik high band	11.7 - 12.75 GHz	Uitgangsfrequentiebereik hoge band	1.100 - 2.150 GHz
Ingangsfrequentiebereik low band	10.7 - 11.7 GHz	Verkrijg vlakheid 26 MHz bandbreedte	± 1,0 dB
Kleur	Wit		
Lokale oscillatorfrequentie faseruis	-80 dB c / Hz @ 10 kHz (max.)		
Materiaal	ABS		

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	SLNBQDM43BK
EAN single Product	5412810320820
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	Monoblock

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	108 mm	105 mm	123 mm	348 g
30	395 mm	240 mm	555 mm	11400 g

