

## Quad Monoblock 4,3° | Outputs: 4x F-connector | Ruisbereik: 0.85 dB | Conversiewinst: 52 - 67 dB | Wit | Geschikt voor: Astra1+ / Astra3

Merk: Nedis | Artikelnummer: SLNBQDM43BK | Product EAN number: 5412810320820

### Productspecificaties

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Aantal producten in verpakking         | 1 Stuks                       |
| Bedrijfstemperatuurbereik              | -35 - 70 °C                   |
| Conversiewinst                         | 52 - 67 dB                    |
| Cross polarisatie                      | 20 dB                         |
| Geschikt voor                          | Astra1+                       |
|                                        | Astra3                        |
| High band switching                    | 22 kHz                        |
| Huidige consumptie                     | 0.20 A                        |
| Image rejection (min.)                 | 40 dB                         |
| Ingangsfrequentiebereik high band      | 11.7 - 12.75 GHz              |
| Ingangsfrequentiebereik low band       | 10.7 - 11.7 GHz               |
| Kleur                                  | Wit                           |
| Lokale oscillatorfrequentie faseruis   | -80 dB c / Hz @ 10 kHz (max.) |
| Materiaal                              | ABS                           |
|                                        | Metaal                        |
| Outputs                                | 4x F-connector                |
| Polariteit schakelspanning horizontaal | DC 16,0 - 20,0 V              |
| Polariteit schakelspanning verticaal   | DC 11,0 - 14,0 V              |
| Ruisbereik                             | 0.85 dB                       |
| Schakelen met low band                 | 0 kHz                         |
| Type LNB                               | Quad Monoblock 4,3°           |
| Type satellietaccessoire               | LNB                           |
| Uitgang stoorspanning                  | -53 dB                        |
| Uitgangsfrequentiebereik hoge band     | 1.100 - 2.150 GHz             |
| Verkrijg vlakheid 26 MHz bandbreedte   | ± 1,0 dB                      |

### Verpakkingsinformatie

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Merk                | Nedis         |
| Ordercode           | SLNBQDM43BK   |
| EAN single product: | 5412810320820 |
| EAN Inner carton:   |               |
| EAN Outer carton:   |               |
| Verpakking          | Giftbox       |
| Inhoud verpakking   | Monoblock     |

| Aantal | L x    | B x    | H(mm)  | Gewicht |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1      | 108 mm | 105 mm | 123 mm | 348 g   |
| 30     | 395 mm | 240 mm | 555 mm | 11400 g |

