

Bouwradio | FM | Batterij Gevoed / Netvoeding | Digitaal | 15 W | Scherm grootte: 2.2 " | Blauw-Wit Scherm | IPX5 | Handgreep | Geel / Zwart

Merk: Nedis | Artikelnummer: RDFM3100YW | Product EAN number: 5412810326266

Productspecificaties

Aantal producten in verpakking	1 Stuks
Antenne type	Extern
Apparaat stroominput	DC Powerplug
Bescherming tegen schokken	Ja
Bluetooth®-versie	4.2
FM voorkeuzeradiostions	20
FM-frequentiebereik	87.5 - 108 MHz
Geluidsuitvoer	Mono
Handgreep	Ja
Ingangsstroom	1.0 A
Ingangsvoltage	9 V DC
Input	1x 3,5 mm
IP-codering	IPX5
Kabellengte voedingsadapter	1.50 m
Kleur	Geel
	Zwart
Luidspreker piekvermogen	15 W
Luidspreker RMS	5 W
Materiaal	ABS
	Rubberen
Maximaal zendvermogen	-6 dBm
Maximale antenne versterking	0 dBi
Maximale batterijduur	22 uur
Media afspeelmogelijkheden	AUX
	Radio
Mid-range size	2.4 "
Ondersteunde Bluetooth®-profielen	A2DP
	AVRCP
Ondersteunde radiobanden	FM
Radio ontwerp	Bouwradio
Scherm	Blauw-Wit Scherm
Scherm grootte	2.2 "
Speaker-kanalen	1.0
Stekkertype	Type C (CEE 7/16)

Stroomkabel zijde A	C7
Stroomkabel zijde B	DC Powerplug
Stroomverbruik in standby-modus	0 W
Stroomverbruik indien ingeschakeld	8 W
Type radio	FM-Radio
Type stroombron	Batterij Gevoed

Verpakkingsinformatie

Merk	Nedis
Ordercode	RDFM3100YW
EAN single product:	5412810326266
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384358
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	Bouwradio
	Stroomkabel

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	200 mm	330 mm	205 mm	2500 g
4	420 mm	355 mm	430 mm	10620 g

