

**Keukenradio | Kastontwerp | FM | Netvoeding | Digitaal | 1.5 W | 2 " | Zwart-Blauw Scherm | Wekker | Wit / Zilver**

**Productspecificaties RDFM4000WT:**

Aantal producten in verpakking	<b>1 Stuks</b>
Antenne type	<b>Extern</b>
Back-up batterijvoeding	<b>Ja</b>
Dimbaar scherm	<b>Ja</b>
FM voorkeuzeradiostions	<b>30</b>
FM-frequentiebereik	<b>87.5 - 108 MHz</b>
Geluidsuitvoer	<b>Stereo</b>
Ingangsvoltage	<b>100 - 230 V AC 50 Hz</b>
Input	<b>1x 3,5 mm</b>
IP-codering	<b>IP20</b>
Kleur	<b>Wit</b> <b>Zilver</b>
Koptelefoonoutput	<b>Ja</b>
Lengte stroomkabel	<b>1.40 m</b>
Luidspreker piekvermogen	<b>1.5 W</b>
Luidspreker RMS	<b>0.5 W</b>
Materiaal	<b>ABS</b>

Media afspeelmogelijkheden	<b>AUX</b> <b>Radio</b>
Mid-range size	<b>2 "</b>
Ondersteunde radiobanden	<b>FM</b>
Radio ontwerp	<b>Kastontwerp</b>
Scherm	<b>Zwart-Blauw Scherm</b>
Scherm grootte	<b>2 "</b>
Speaker-kanalen	<b>2.0</b>
Stekkertype	<b>Type C (CEE 7/16)</b> <b>Euro / Type-C (CEE 7/16)</b>
Stroomkabel zijde A	<b>Euro / Type-C (CEE 7/16)</b>
Stroomverbruik in standby-modus	<b>0.47 W</b>
Stroomverbruik indien ingeschakeld	<b>4 W</b>
Tijdschakelaar	<b>Ja</b>
Type radio	<b>Keukenradio</b>

Type stroombron	<b>Netvoeding</b>
Type Tuning	<b>Digitaal</b>
Vereiste batterijen (niet meegeleverd)	<b>2x AA/LR6</b>
Wekker	<b>Ja</b>

**Verpakkingsinformatie:**

Merk	<b>Nedis</b>
Ordercode	<b>RDFM4000WT</b>
EAN single Product	<b>5412810326532</b>
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	<b>5412810384365</b>
Verpakking	<b>Giftbox</b>
Inhoud verpakking	<b>Radio</b> <b>4x schroef</b>

**Lees meer online**

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	65 mm	150 mm	265 mm	662 g
20	325 mm	325 mm	540 mm	13760 g

