

Draagbaar Model | AM / FM | Batterij Gevoed / Netvoeding | Analooq | 1.8 W | Zwart-Wit Scherm | Koptelefoonoutput | Handgreep | Grijs / Zwart

Merk: Nedis | Artikelnummer: RDFM1340GY | Product EAN number: 5412810329564

Productspecificaties

Aantal producten in verpakking	1 Stuks
AM-frequentiebereik	530-1600 kHz
Antenne type	Extern
FM-frequentiebereik	87.5 - 108 MHz
Geluidsuitvoer	Mono
Handgreep	Ja
Ingangsstroom	1.0 A
Ingangsvoltage	100 - 230 V AC 50 Hz
Kabellengte voedingsadapter	1.50 m
Kleur	Grijs
	Zwart
Koptelefoonoutput	Ja
Luidspreker piekvermogen	1.8 W
Luidspreker RMS	0.6 W
Materiaal	ABS
Maximale batterijduur	10 uur
Media afspeelmogelijkheden	Radio
Mid-range size	3 "
Ondersteunde radiobanden	AM
	FM
Output	1x 3,5 mm
Radio ontwerp	Draagbaar Model
Scherm	Zwart-Wit Scherm
Speaker-kanalen	1.0
Stekkertype	Type C (CEE 7/16)
Stroomkabel zijde A	Euro / Type-C (CEE 7/16)
Stroomkabel zijde B	C7
Stroomverbruik in standby-modus	0.40 W
Stroomverbruik indien ingeschakeld	3.50 W
Type radio	FM-Radio
Type stroombron	Batterij Gevoed
	Netvoeding
Type Tuning	Analooq

Vereiste batterijen (niet meegeleverd)

3x C/LR14

Verpakkingsinformatie

Merk	Nedis
Ordercode	RDFM1340GY
EAN single product:	5412810329564
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384327
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	FM / AM radio
	EU netstroomkabel

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	80 mm	180 mm	220 mm	703 g
12	230 mm	365 mm	480 mm	8900 g

