

Tafelmodel | AM / FM | Batterij Gevoed / Netvoeding | AnalooG | 1.8 W | Zwart-Wit Scherm | Koptelefoonoutput | Handgreep | Grijs / Zwart

Merk: Nedis | Artikelnummer: RDFM1400GY | Product EAN number: 5412810329571

Productspecificaties

AM-frequentiebereik	530-1600 kHz
Antenne type	Extern
FM-frequentiebereik	87.5 - 108 MHz
Handgreep	Ja
Ingangsstroom	1.0 A
Ingangsvoltage	100 - 230 V AC 50 Hz
Kabellengte voedingsadapter	1.50 m
Kleur	Grijs Zwart
Koptelefoonoutput	Ja
Luidspreker piekvermogen	1.8 W
Luidspreker RMS	0.6 W
Materiaal	ABS
Maximale batterijduur	6 uur
Media afspeelmogelijkheden	AUX Radio
Ondersteunde radiobanden	AM FM
Output	1x 3,5 mm
Radio ontwerp	Tafelmodel
Scherm	Zwart-Wit Scherm
Speaker-kanalen	Mono
Stekkertype	Type C (CEE 7/16)
Stroomkabel zijde A	Euro / Type-C (CEE 7/16)
Stroomkabel zijde B	C7
Stroomverbruik in standby-modus	0.40 W
Stroomverbruik indien ingeschakeld	3.00 W
Type radio	FM-Radio
Type stroombron	Batterij Gevoed Netvoeding
Type Tuning	AnalooG
Vereiste batterijen (niet meegeleverd)	3x AA/LR6

Verpakkingsinformatie

Merk	Nedis
Ordercode	RDFM1400GY
EAN single product:	5412810329571
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384334
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	FM/AM-radio
	EU-voedingskabel

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	130 mm	180 mm	115 mm	642 g
12	275 mm	375 mm	370 mm	8140 g

