

**SmartLife Gordijnrobot | Roede | Gordijnen | Batterij Gevoed / USB Gevoed | 4000 mAh | Bluetooth® | Wit**



**Productspecificaties BTMC10WT1PC:**

|                                |                        |                                    |                 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Aantal producten in verpakking | 1 Stuks                | Ondersteund gordijnsysteem         | Roede           |
| App beschikbaar voor           | Android™               | Ondersteunde draadloze technologie | Bluetooth®      |
|                                | IOS                    | Ondersteunde gordijntypes          | Gordijnen       |
| Apparaat stroominput           | USB-C™                 | Stroomkabel zijde A                | USB-C™          |
| Batterij capaciteit            | 4000 mAh               | Stroomkabel zijde B                | USB-C™          |
| Batterijtype                   | Ingebouwde Lithium-Ion | Type stroombron                    | Batterij Gevoed |
| Bedrijfstemperatuurbereik      | -6 - 60 °C             |                                    | USB Gevoed      |
| Geschikt voor                  | Nedis® SmartLife       | Zendfrequentie                     | 2412 - 2484 MHz |
| Ingangsstroom                  | 1.0 A                  |                                    |                 |
| Ingangsvoltage                 | 5 V DC                 |                                    |                 |
| Kleur                          | Wit                    |                                    |                 |
| Lengte stroomkabel             | 0.80 m                 |                                    |                 |
| Lengtebereik gordijnrails      | 50 m                   |                                    |                 |
| Materiaal                      | ABS                    |                                    |                 |
| Maximaal zendvermogen          | 20 dBm                 |                                    |                 |
| Maximale antenne versterking   | 20 dBi                 |                                    |                 |

**Verpakkingsinformatie:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Merk               | Nedis                                   |
| Ordercode          | BTMC10WT1PC                             |
| EAN single Product | 5412810419692                           |
| EAN Inner Carton   | 5412810450305                           |
| EAN Outer Carton   | 5412810419722                           |
| Verpakking         | Giftbox                                 |
| Inhoud verpakking  | Bluetooth gestuurde u rail gordijnroede |

**Lees meer online**

| Aantal | L x    | B x    | H(mm)  | Gewicht |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1      | 170 mm | 75 mm  | 210 mm | 685 g   |
| 6      | 190 mm | 240 mm | 440 mm | 4440 g  |
| 24     | 400 mm | 500 mm | 460 mm | 18100 g |



Schedule open and close time

Set day and night time

Light sensor