

## Draagbaar Model | DAB+ / FM | Batterij Gevoed / Handslinger / Solar Powered / USB Gevoed | Wekker | Groen / Zwart

Merk: Nedis | Artikelnummer: RDDBCR2000GN | Product EAN number: 5412810444175

### Productspecificaties

Aantal producten in verpakking	<b>1 Stuks</b>
Afstandbestuurbaar	<b>Nee</b>
Antenne type	<b>Antenne</b>
Batterij capaciteit	<b>2500 mAh</b>
Batterijtype	<b>Ingebouwde Lithium-Ion</b>
Beeldscherm type	<b>LCD-Scherm</b>
DAB + frequentiebereik	<b>174 - 240 MHz</b>
DAB + voorkeuzenders	<b>40 Stuks</b>
Dimbaar scherm	<b>Nee</b>
Draadloos opladen	<b>Nee</b>
FM voorkeuzeradiostions	<b>40</b>
FM-frequentiebereik	<b>87.5 - 108 MHz</b>
Geluidsuitvoer	<b>Mono</b>
Ingangsstroom	<b>1.0 A</b>
Ingangsvoltage	<b>5 V DC</b>
Input	<b>USB-A Female</b>
	<b>USB-C™ Female</b>
Kleur	<b>Groen</b>
	<b>Zwart</b>
Koptelefoonoutput	<b>Nee</b>
Laadtijd	<b>3.5 u</b>
Luidspreker piekvermogen	<b>8 W</b>
Luidspreker RMS	<b>1 W</b>
Materiaal	<b>Kunststof</b>
Maximale batterijduur	<b>15 uur</b>
Media afspeelmogelijkheden	<b>Radio</b>
Mid-range size	<b>0 "</b>
Ondersteunde radiobanden	<b>DAB+</b>
	<b>FM</b>
Radio ontwerp	<b>Draagbaar Model</b>
Scherm	<b>LCD</b>
Scherm grootte	<b>1.46 "</b>
Speaker-kanalen	<b>1.0</b>
Stroomverbruik in standby-modus	<b>0.1 W</b>

Stroomverbruik indien ingeschakeld	<b>5 W</b>
Type radio	<b>DAB+ Radio</b>
Type stroombron	<b>Batterij Gevoed</b>
	<b>Handslinger</b>
	<b>Solar Powered</b>
	<b>USB Gevoed</b>
Type Tuning	<b>Digitaal</b>

### Verpakkingsinformatie

Merk	<b>Nedis</b>
Ordercode	<b>RDDBCR2000GN</b>
EAN single product:	<b>5412810444175</b>
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	<b>5412810444267</b>
Verpakking	<b>Box</b>
Inhoud verpakking	<b>Hand Crank Radio</b>
	<b>Snelstartgids</b>

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	80 mm	95 mm	160 mm	385 g
12	255 mm	210 mm	325 mm	4880 g

