

FM-radio | Bærbar design | FM | Batteri drevet / Nettstrøm drevet | Analog | 2.4 W | Svart hvit skerm | Hodetelefonutgang | Bære håndtak | Hvit / Sort



Produktspesifikasjoner RDFM1300WT:

Antall produkter i pakken	1 stk.
Antenne type	Ekstern
Bære håndtak	Ja
Farge	Hvit
	Sort
FM frekvens område	87.5 - 108 MHz
Hodetelefonutgang	Ja
Høytaler RMS	0.8 W
Høyttalerens toppeffekt	2.4 W
Høyttalerkanaler	1.0
Inngangsspenning	100 - 230 V AC 50 Hz
Input Current	1.0 A
Koblingsutgang	1x 3.5 mm
Maksimal batteritid	10 timer
Materiale	ABS
Media avspilling	Radio
Mid-range size	3 "

Nettplugg	Euro / Type C (CEE 7/16)
Radio design	Bærbar design
Radio type	FM Radio
Skjerm	Svart hvit skerm
Støttet radioband	FM
Strømforbruk i driftsmodus	3.5 W
Strømforbruk i ventemodus	0.4 W
Strømkabel lengde	1.50 m
Strømkabel side A	Euro / Type C (CEE 7/16)
Strømkabel side B	C7
Strømkildetype	Batteri drevet
	Nettstrøm drevet
Trenger baterier (ikke inkludert)	3x C/LR14

Tuning Type	Analog
Type lydutgang	Mono

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	RDFM1300WT
EAN single Product	5412810272570
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384297
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	FM/AM-radio
	Strømkabel

Les mer på nettet

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	80 mm	175 mm	220 mm	741 g
12	240 mm	370 mm	480 mm	9300 g

