

Bord design | AM / FM | Batteri drevet / Nettstrøm drevet | Analog | 4.5 W | Bære håndtak | Brun

Merke: Nedis | Artikelnummer: RDFM5000BN | Product EAN number: 5412810292134

Produktspesifikasjoner

AM frekvensområde	522-1620 kHz
Antenne type	Ekstern
Bære håndtak	Ja
Farge	Brun
FM frekvens område	88 - 108.5 MHz
Hodetelefonutgang	Nei
Høytaler RMS	1.5 W
Høytalerens toppeffekt	4.5 W
Høytalerkanaler	Mono
Inngangsspenning	100 - 230 V AC 50 Hz
Input Current	0.4 A
Koblingsinngang	1x 3.5 mm
Koblingsutgang	1x 3.5 mm
Maksimal batteritid	40 timer
Materiale	ABS
Media avspilling	Radio
Mid-range size	3.9 "
Nettplugg	Euro / Type C (CEE 7/16)
	UK / Type G
Radio design	Bord design
Radio type	FM Radio
Støttet radioband	AM
	FM
Strømforbruk i driftsmodus	5.5 W
Strømkabel lengde	1.65 m
Strømkabel side A	Euro / Type C (CEE 7/16)
	UK / Type G
Strømkabel side B	C7
Strømkildetype	Batteri drevet
	Nettstrøm drevet
Trenger baterier (ikke inkludert)	6x C/LR14
Tuning Type	Analog
Type lydutgang	Mono

Informasjon om emballasje

Merke	Nedis
Bestill koden	RDFM5000BN
EAN single product:	5412810292134
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	1 x radio
	1 x strømledning

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	155 mm	255 mm	350 mm	2200 g
4	325 mm	535 mm	365 mm	9520 g

