

Bord design | AM / FM | Batteri drevet / Nettstrøm drevet | Analog | 9 W | Hvit

Merke: Nedis | Artikelnummer: RDFM5100WT | Product EAN number: 5412810292189

Produktspesifikasjoner

AM frekvensområde	540-1600 kHz
Antenne type	Ekstern
Farge	Hvit
FM frekvens område	88 - 108 MHz
Høytaler RMS	3 W
Høytalerens toppeffekt	9 W
Høytalerkanaler	Mono
Inngangsspenning	100 - 230 V AC 50 Hz
Koblingsinngang	1x 3.5 mm
Maksimal batteritid	2.5 timer
Materiale	ABS
Media avspilling	AUX
	Radio
Nettplugg	Euro / Type C (CEE 7/16)
Radio design	Bord design
Radio type	FM Radio
Støttet radioband	AM
	FM
Strømforbruk i driftsmodus	8.5 W
Strømforbruk i ventemodus	0.47 W
Strømkabel lengde	1.45 m
Strømkildetype	Batteri drevet
	Nettstrøm drevet
Trenger baterier (ikke inkludert)	4x AA/LR6
Tuning Type	Analog

Informasjon om emballasje

Merke	Nedis
Bestill koden	RDFM5100WT
EAN single product:	5412810292189
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	1 stk. radio
	1 stk. EU-strømkabel

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	190 mm	170 mm	268 mm	1653 g
4	285 mm	355 mm	390 mm	6980 g

