

Power Inverter Modifisert sinusbølge | Inngangsspenning: 24 V DC | Enhetens strømuttak: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1700 W | Topp effekt: 3000 W | Skru Terminal | Sølv



Produktspesifikasjoner PIMS170024:

Antall produkter i pakken	1 stk.		Kortslutningsbeskyttelse
Antall uttak	2 stk.		Også Høy
Effektivitet	90 %		Inngangsspenning
Enhetens strømuttak	Type F (CEE 7/3)		Beskyttelse
Farge	Sølv		Omvendt
Fungerer med fjernkontroll	Ja		batteripolaritetsbeskyttelse
Inngangsspenning	24 V DC		Thermal Beskyttelse
Innput-type	Skru Terminal	Sikring	Ja
Maksimum forbruk strøm	3000 W	Strømkildetype	Bil Drevet
Materiale	Aluminium	Topp effekt	3000 W
Nettplugg	Skru Terminal	Utgangsbølgeform	Modifisert Sine Wave
		Utgangseffekt	1700 W
Sikkerhetsfunksjoner	Avstengningsbeskyttelse med lite batteri	Utgangsspenning	230 V AC 50 Hz
	Beskyttelse Mot OverBelastning		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	PIMS170024
EAN single Product	5412810300419
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373987
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Inverter
	DC-strømledning

Les mer på nettet

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	290 mm	140 mm	525 mm	6020 g
2	305 mm	295 mm	545 mm	12960 g

