

Power Inverter Modifisert sinusbølge | Inngangsspenning: 12 V DC | Enhetens strømuttak: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 4000 W | Topp effekt: 8000 W | Skru Terminal | Sølv



Produktspesifikasjoner PIMS400012:

Antall produkter i pakken	1 stk.		Kortslutningsbeskyttelse
Antall uttak	2 stk.		Også Høy
Effektivitet	90 %		Inngangsspenning
Enhetens strømuttak	Type F (CEE 7/3)		Beskyttelse
Farge	Sølv		Omvendt
Fungerer med fjernkontroll	Nei		batteripolaritetsbeskyttelse
Inngangsspenning	12 V DC		Thermal Beskyttelse
Innput-type	Skru Terminal	Sikring	Ja
Maksimum forbruk strøm	8000 W	Strømkildetype	Bil Drevet
Materiale	Aluminium	Topp effekt	8000 W
Nettplugg	Skru Terminal	Utgangsbølgeform	Modifisert Sine Wave
		Utgangseffekt	4000 W
Sikkerhetsfunksjoner	Avstengningsbeskyttelse med lite batteri	Utgangsspenning	230 V AC 50 Hz
	Beskyttelse Mot OverBelastning		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	PIMS400012
EAN single Product	5412810300488
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Inverter
	2x DC-strømledning

Les mer på nettet

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	350 mm	285 mm	680 mm	14440 g

