

Power Inverter Modifisert sinusbølge | Inngangsspenning: 12 V DC | Enhetens strømuttak: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 600 W | Topp effekt: 1500 W | Batteriklemmer | Sølv



Produktspesifikasjoner PIMS600C12:

Antall produkter i pakken	1 stk.		Kortslutningsbeskyttelse
Antall uttak	1 stk.		Også Høy
Effektivitet	90 %		Inngangsspenning
Enhetens strømuttak	Type F (CEE 7/3)		Beskyttelse
Farge	Sølv		Omvendt
Fungerer med fjernkontroll	Nei		batteripolaritetsbeskyttelse
Inngangsspenning	12 V DC		Thermal Beskyttelse
Innput-type	Batteriklemmer	Sikring	Ja
Maksimum forbruk strøm	1500 W	Strømkildetype	Bil Drevet
Materiale	Aluminium	Topp effekt	1500 W
Nettplugg	Batteriklemmer	Utgangsbølgeform	Modifisert Sine Wave
		Utgangseffekt	600 W
Sikkerhetsfunksjoner	Avstengningsbeskyttelse med lite batteri	Utgangsspenning	230 V AC 50 Hz
	Beskyttelse Mot OverBelastning		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	PIMS600C12
EAN single Product	5412810300501
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374045
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Inverter
	Strømkabel

Les mer på nettet

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	250 mm	120 mm	360 mm	3680 g
4	380 mm	265 mm	525 mm	15540 g

