

Power Inverter Modifisert sinusbølge | Inngangsspenning: 12 V DC | Enhetens strømuttak: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 100 W | Topp effekt: 200 W | Cigarette Lyser Plugg | Sølv



Produktspesifikasjoner PIMS10012:

Antall produkter i pakken	1 stk.		Beskyttelse Mot OverBelastning	Utgangsbølgeform	Modifisert Sine Wave
Antall uttak	1 stk.				
Effektivitet	90 %		Kortslutningsbeskyttelse	Utgangseffekt	100 W
Enhetens strømuttak	Type F (CEE 7/3)		Også Høy Inngangsspenning Beskyttelse	Utgangsspenning	230 V AC 50 Hz
	USB-A				
Farge	Sølv		Omvendt batteripolaritetsbeskyttelse		
Fungerer med fjernkontroll	Nei				
Inngangsspenning	12 V DC				
Innput-type	Cigarette Lyser Plugg		Thermal Beskyttelse		
Maksimum forbruk strøm	200 W	Sikring	Ja		
Materiale	Aluminium	Sokkeltype	F (CEE 7/3)		
Nettplugg	Cigarette Lyser Plugg		USB		
		Strømkildetype	Bil Drevet		
Sikkerhetsfunksjoner	Avstengningsbeskyttelse med lite batteri	Topp effekt	200 W		
		Totalt antall USB port	1		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	PIMS10012
EAN single Product	5412810300518
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373918
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Inverter
	Hurtigveiledning

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	100 mm	85 mm	190 mm	560 g
24	310 mm	370 mm	395 mm	14360 g

