

Power Inverter Modifisert sinusbølge | Inngangsspenning: 24 V DC | Enhetens strømuttak: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 600 W | Topp effekt: 1500 W | Batteriklemmer | Sølv



Produktspesifikasjoner PIMS600W24:

Antall produkter i pakken	1 stk.		Kortslutningsbeskyttelse
Antall uttak	1 stk.		Også Høy
Effektivitet	90 %		Inngangsspenning
Enhetens strømuttak	Type F (CEE 7/3)		Beskyttelse
Farge	Sølv		Omvendt
Fungerer med fjernkontroll	Nei		batteripolaritetsbeskyttelse
Inngangsspenning	24 V DC		Thermal Beskyttelse
Innput-type	Batteriklemmer	Sikring	Ja
Maksimum forbruk strøm	1500 W	Strømkildetype	Bil Drevet
Materiale	Aluminium	Topp effekt	1500 W
Nettplugg	Batteriklemmer	Utgangsbølgeform	Modifisert Sine Wave
		Utgangseffekt	600 W
Sikkerhetsfunksjoner	Avstengningsbeskyttelse med lite batteri	Utgangsspenning	230 V AC 50 Hz
	Beskyttelse Mot OverBelastning		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	PIMS600W24
EAN single Product	5412810300556
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374076
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Inverter
	Hurtigveiledning

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	245 mm	115 mm	285 mm	2300 g
6	315 mm	380 mm	510 mm	14780 g

