

Power Inverter Modifisert sinusbølge | Inngangsspenning: 24 V DC | Enhetens strømuttak: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Topp effekt: 2400 W | Batteriklemmer | Sølv



Produktspesifikasjoner PIMS1000C24:

Antall produkter i pakken	1 stk.		Også Høy
Effektivitet	90 %		Inngangsspenning
Enhetens strømuttak	Type F (CEE 7/3)		Beskyttelse
Farge	Sølv		Omvendt
Fungerer med fjernkontroll	Nei		batteripolaritetsbeskyttelse
Inngangsspenning	24 V DC		Thermal Beskyttelse
Innput-type	Batteriklemmer	Sikring	Ja
Maksimum forbruk strøm	2400 W	Strømkildetype	Bil Drevet
Materiale	Aluminium	Topp effekt	2400 W
Nettplugg	Batteriklemmer	Utgangsbølgeform	Modifisert Sine Wave
Sikkerhetsfunksjoner	Avstengningsbeskyttelse med lite batteri	Utgangseffekt	1000 W
	Beskyttelse Mot OverBelastning	Utgangsspenning	230 V AC 50 Hz
	Kortslutningsbeskyttelse		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	PIMS1000C24
EAN single Product	5412810300594
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373888
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Inverter
	Strømkabel

Les mer på nettet

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	290 mm	140 mm	460 mm	6200 g
2	315 mm	310 mm	475 mm	13180 g

