



Power Inverter Pure Sine Wave | Inngangsspenning: 12 V DC | Enhetens strømuttak: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 150 W | Topp effekt: 300 W | Cigarette Lyser Plugg | Pure Sine Wave



Produktspesifikasjoner PIPS15012:

Antall produkter i pakken	1 stk.		Beskyttelse Mot OverBelastning	Utgangsspenning	230 V AC 50 Hz
Antall utganger	1				
Effektivitet	85 %				
Enhetens strømuttak	Type F (CEE 7/3)		Kortslutningsbeskyttelse		
Farge	Blå				
Fungerer med fjernkontroll	Nei		Også Høy Inngangsspenning Beskyttelse		
Inngangsspenning	12 V DC				
Innput-type	Cigarette Lyser Plugg		Også Lav Inngangsspenning Beskyttelse		
Maksimum forbruk strøm	300 W				
Materiale	Aluminium		Thermal Beskyttelse		
Nettplugg	Cigarette Lyser Plugg				
Sikkerhetsfunksjoner	Avstengningsbeskyttelse med lite batteri	Sikring	Ja		
		Sokkeltype	F (CEE 7/3)		
		Strømkabel side B	Biladapter		
		Strømkildetype	Bil Drevet		
		Topp effekt	300 W		
		Utgangsbølgeform	Pure Sine Wave		
		Utgangseffekt	150 W		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	PIPS15012
EAN single Product	5412810300624
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374106
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Inverter
	Hurtigveiledning

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	180 mm	115 mm	245 mm	1487 g
10	390 mm	275 mm	570 mm	15820 g

