

Power Inverter Pure Sine Wave | Inngangsspenning: 12 V DC | Enhetens strømuttak: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Topp effekt: 2000 W | Skru Terminal | Pure Sine Wave | Sikring



Produktspesifikasjoner PIPS100012:

Antall produkter i pakken	1 stk.		
Antall utganger	1		Kortslutningsbeskyttelse
Effektivitet	85 %		
Enhetens strømuttak	Type F (CEE 7/3)		Også Høy Inngangsspenning Beskyttelse
Farge	Blå		
Fungerer med fjernkontroll	Ja		Også Lav Inngangsspenning Beskyttelse
Inngangsspenning	12 V DC		
Innput-type	Skru Terminal		Thermal Beskyttelse
Maksimum forbruk strøm	2000 W		
Materiale	Aluminium	Sikring	Ja
Nettplugg	Skru Terminal	Sokkeltype	F (CEE 7/3)
		Strømkildetype	Bil Drevet
Sikkerhetsfunksjoner	Avstengningsbeskyttelse med lite batteri	Topp effekt	2000 W
	Beskyttelse Mot OverBelastning	Utgangsbølgeform	Pure Sine Wave
		Utgangseffekt	1000 W
		Utgangsspenning	230 V AC 50 Hz

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	PIPS100012
EAN single Product	5412810300631
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374090
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Inverter
	Hurtigveiledning

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	310 mm	145 mm	465 mm	4380 g
4	495 mm	315 mm	640 mm	18880 g

