

Aktiv HDTV antenne | Aktiv | Kontakttype: F-kontakt | FM / UHF / VHF | Mottaksområde: 0-50 km | LTE800 | Forsterkning: 40 dB | Hvit / Sort



Produktspesifikasjoner ANOR5002BK:

Antenne type	Aktiv	LTE filter	LTE800
DAB + støtte	Ja	Materiale	ABS
Enhetens inngangsforbindelse ®	DC 8 x 3.5 mm	Mottaksområde	0-50 km
Farge	Hvit	Nettplugg	Euro / Type C (CEE 7/16)
	Sort	signaltype	FM
FM frekvens område	87.5 - 108.5 MHz		UHF
FM gevinst	11 dB		VHF
Forsterkning	40 dB	Strømkabel adapter lengde	1.50 m
Frekvens (MHz)	87.5 - 790 MHz	Strømkildetype	Nettstrøm drevet
Horisontal bjelke bredde	60 °	UHF frekvens område	470-790 MHz
Impedans	75 Ohm	UHF gain	16 dB
Innendørs / utendørs	Utendørs	Vertikal bjelkevidde	156 °
Inngangsspenning	12,0 VDC	VHF frekvensområde	170-230 MHz
Input Current	0.2 A	VHF gevinst	11 dB
Kabellengde	0.20 m		
Kapsling	IPX4		
Kontakttype	F-kontakt		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	ANOR5002BK
EAN single Product	5412810309368
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Antenne
	Hurtigveiledning

Les mer på nettet

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	165 mm	90 mm	210 mm	592 g
10	345 mm	235 mm	450 mm	6440 g

