

**Aktiv | Kontakttipe: F-kontakt | FM / UHF / VHF | Mottaksområde: 0-50 km | LTE700 | Forsterkning: 40 dB | Hvit / Sort**

Merke: Nedis | Artikelnummer: ANOR5002BK700 | Product EAN number: 5412810309375

## Produktspesifikasjoner

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Antall produkter i pakken      | 1 stk.                   |
| Antenne type                   | Aktiv                    |
| DAB + støtte                   | Ja                       |
| Enhetens inngangsforbindelse ® | DC 8 x 3.5 mm            |
| Farge                          | Hvit                     |
|                                | Sort                     |
| FM frekvens område             | 87.5 - 108.5 MHz         |
| FM gevinst                     | 11 dB                    |
| Forsterkning                   | 40 dB                    |
| Frekvens (MHz)                 | 87.5 - 694 MHz           |
| Horisontal bjelke bredde       | 55 °                     |
| Impedans                       | 75 Ohm                   |
| Innendørs / utendørs           | Utendørs                 |
| Inngangsspenning               | 12 V DC                  |
| Input Current                  | 0.2 A                    |
| Kabellengde                    | 0.20 m                   |
| Kapsling                       | IPX4                     |
| Kontakttipe                    | F-kontakt                |
| LTE filter                     | LTE700                   |
| Materiale                      | ABS                      |
| Mottaksområde                  | 0-50 km                  |
| Nettplugg                      | Euro / Type C (CEE 7/16) |
| signaltype                     | FM                       |
|                                | UHF                      |
|                                | VHF                      |
| Strømkabel adapter lengde      | 1.50 m                   |
| Strømkildetype                 | Nettstrøm drevet         |
| UHF frekvens område            | 470-694 MHz              |
| UHF gain                       | 16 dB                    |
| Vertikal bjelkevidde           | 142 °                    |
| VHF frekvensområde             | 170-230 MHz              |
| VHF gevinst                    | 11 dB                    |

## Informasjon om emballasje

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Merke               | Nedis            |
| Bestill koden       | ANOR5002BK700    |
| EAN single product: | 5412810309375    |
| EAN Inner carton:   |                  |
| EAN Outer carton:   | 5412810383122    |
| Emballasje          | Giftbox          |
| Innholdet i pakken  | Antenne          |
|                     | Hurtigveiledning |

| Antall | L x    | B x    | H(mm)  | Vekt   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1      | 90 mm  | 210 mm | 165 mm | 532 g  |
| 10     | 345 mm | 235 mm | 450 mm | 5800 g |

