



Bevegelsessensor | Innendørs | 3-Wire | Type F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 - 300 W | 100 W | 500 W | 2 - 2000 Lux | Sensorteknologi: PIR | Sensor rekkevidde: 0.0 - 9.0 m



Produktspesifikasjoner PIRII41WT:

Apparat	Innendørs	Nettplugg	Type F (CEE 7/7)
Bevegelsessensor	Ja	Sensor rekkevidde	0.0 - 9.0 m
Dekningsvinkel horisontalt	160 °	Sensorteknologi	PIR
Enhetens inngangsforbindelse ®	3-Wire	Strømkildetype	Nettstrøm drevet
Farge	Hvit	Temperaturområde	-20 - 40 °C
Fjernkontroll	Nei	Tidsinnstilling	10 sec - 7 min
Inngangsspenning	230 V AC 50 Hz	Twilight innstilling	2 - 2000 Lux
Justerbar deteksjonsfølsomhet	Nei		
Justerbar lysfølsomhet	Ja		
Justerbar timer	Ja		
Kontrolleres med mobil App	Nei		
Maks utgangseffekt fluoresent lampe	100 W		
Maks utgangseffekt glødelamper	5 - 300 W		
Maks utgangseffekt incandescence lampe	500 W		
Montasje	Installasjon		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	PIRII41WT
EAN single Product	5412810310531
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballasje	Giftbox with eurolock
Innholdet i pakken	Infrarød bevegelsessensor
	Hurtigveiledning

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	112 mm	94 mm	54 mm	120 g
50	283 mm	205 mm	570 mm	6480 g

