

Bevegelsessensor | Innendørs og Utendørs | 3-Wire | Type F (CEE 7/7) | 180 ° | 5 - 300 W | 300 W | 1200 W | 3 - 2000 Lux | Sensorteknologi: PIR | Sensor rekkevidde: 0.0 - 12.0 m



Produktspesifikasjoner PIRO022WT:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Montasje	Struktur
Apparat	Innendørs og Utendørs	Nettplugg	Type F (CEE 7/7)
Bevegelsessensor	Ja	Sensor rekkevidde	0.0 - 12.0 m
Dekningsvinkel horisontalt	180 °	Sensorteknologi	PIR
Enhetens inngangsforbindelse ®	3-Wire	Strømkildetype	Nettstrøm drevet
Farge	Hvit	Temperaturområde	-20 - 40 °C
Fjernkontroll	Nei	Tidsinnstilling	10 sec - 7 min
Inngangsspenning	230 V AC 50 Hz	Twilight innstilling	3 - 2000 Lux
Justerbar deteksjonsfølsomhet	Nei		
Justerbar lysfølsomhet	Ja		
Justerbar timer	Ja		
Kontrolleres med mobil App	Nei		
Maks utgangseffekt fluoresent lampe	300 W		
Maks utgangseffekt glødelamper	5 - 300 W		
Maks utgangseffekt incandescence lampe	1200 W		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	PIRO022WT
EAN single Product	5412810310579
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374182
Emballasje	Giftbox with eurolock
Innholdet i pakken	Infrarød bevegelsessensor
	Hurtigveiledning

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	75 mm	95 mm	115 mm	199 g
50	390 mm	210 mm	575 mm	10500 g

