

## 4 Kanaler | Programmerbare knapper

Merke: Nedis | Artikelnummer: RFRC410WT | Product EAN number: 5412810319329

### Produktspesifikasjoner

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Antall kanaler             | <b>4 Kanaler</b>     |
| Antall knapper             | <b>10</b>            |
| Antall produkter i pakken  | <b>1 stk.</b>        |
| batterier følger med       | <b>Ja</b>            |
| Farge                      | <b>Hvit</b>          |
|                            | <b>Sort</b>          |
| Inngangsspenning           | <b>3 V DC</b>        |
| Maksimal overføringseffekt | <b>10 dBm</b>        |
| Materiale                  | <b>ABS</b>           |
| Overføringsfrekvens        | <b>433.92 MHz</b>    |
| Overføringsteknologi       | <b>Radiofrekvens</b> |
| Programmerbare knapper     | <b>Ja</b>            |
| Programmeringsfunksjoner   | <b>På av</b>         |
| RF-protokoll               | <b>(EV)1527</b>      |
| Signalområde (siktelinje)  | <b>30 m</b>          |
| Støttet trådløs teknologi  | <b>433 MHz</b>       |

### Informasjon om emballasje

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Merke               | <b>Nedis</b>                 |
| Bestill koden       | <b>RFRC410WT</b>             |
| EAN single product: | <b>5412810319329</b>         |
| EAN Inner carton:   |                              |
| EAN Outer carton:   | <b>5412810374465</b>         |
| Emballasje          | <b>Giftbox with eurolock</b> |
| Innholdet i pakken  | <b>Fjernkontroll</b>         |
|                     | <b>Batteri CR2032</b>        |

| Antall | L x    | B x    | H(mm)  | Vekt   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1      | 65 mm  | 150 mm | 110 mm | 85 g   |
| 40     | 275 mm | 345 mm | 450 mm | 4000 g |

