

Bærbar design | AM / FM / SW | Batteri drevet | Digitalt | 1.5 W | Hodetelefonutgang | Vekkeklokke | Sleep timer | Bære håndtak | Sort / Sølv

Merke: Nedis | Artikelnummer: RDWR1100BK | Product EAN number: 5412810320431

Produktspesifikasjoner

AM frekvensområde	522-1620 kHz
Antenne type	Ekstern
Bære håndtak	Ja
Farge	Sort
	Sølv
FM frekvens område	87.5 - 108 MHz
Hodetelefonutgang	Ja
Høytaler RMS	0.5 W
Høytalerens toppeffekt	1.5 W
Høytalerkanaler	Mono
Inngangsspenning	3 V DC
Koblingsinngang	1x 3.5 mm
Maksimal batteritid	20 timer
Materiale	ABS
Media avspilling	AUX
	Radio
Radio design	Bærbar design
Radio type	World Receiver Radio
Skjerm	Svart blå skjerm
Sleep timer	Ja
Støttet radioband	AM
	FM
	SW
Strømkildetype	Batteri drevet
SW frekvens område	2.20-23.00 MHz
Trenger baterier (ikke inkludert)	2x AA/LR6
Tuning Type	Digitalt
Vekkeklokke	Ja

Informasjon om emballasje

Merke	Nedis
Bestill koden	RDWR1100BK
EAN single product:	5412810320431
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384471
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Verdensmottaker
	bærerem

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	50 mm	95 mm	140 mm	190 g
20	255 mm	220 mm	300 mm	4040 g

