

Quad monoblokk 4,3 ° | Utgangstilkobling: 4x F-kontakt | Støyfigurområde: 0.85 dB | Konverteringsgevinnt: 52 - 67 dB | Hvit | Eget for: Astra1+ / Astra3

Merke: Nedis | Artikelnummer: SLNBQDM43BK | Product EAN number: 5412810320820

Produktspesifikasjoner

Antall produkter i pakken	1 stk.
Bilde Avslag (Min.)	40 dB
Driftstemperaturområde	-35 - 70 °C
Eget for	Astra1+
	Astra3
Farge	Hvit
Høy Band Switching	22 kHz
Inngangsfrekvensområde Høy Band	11.7 - 12.75 GHz
Inngangsfrekvensområde Low Band	10.7 - 11.7 GHz
Konverteringsgevinnt	52 - 67 dB
Kryss polarisering	20 dB
Lavbåndskifter	0 kHz
LNB-type	Quad monoblokk 4,3 °
Lokaloscillatorfrekvensen Phase Noise	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)
Materiale	ABS
	Metall
Polaritet Bytte Spenning Horisontal	DC 16,0 - 20,0 V
Polaritet Bytte Spenning Vertical	DC 11,0 - 14,0 V
Produksjon falsk	-53 dB
Satellitt tilbehørstype	LNB
Støyfigurområde	0.85 dB
Strømforbruk	0.20 A
Utgangsfrekvens Rekkevidde Høy Band	1.100 - 2.150 GHz
Utgangstilkobling	4x F-kontakt
Vinning Planhet 26 MHz båndbredde	± 1,0 dB

Informasjon om emballasje

Merke	Nedis
Bestill koden	SLNBQDM43BK
EAN single product:	5412810320820
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Monoblokk

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	108 mm	105 mm	123 mm	348 g
30	395 mm	240 mm	555 mm	11400 g

