

LNB | Quad monoblokk 6,0 ° | Utgangstilkobling: 4x F-kontakt | Støyfigurområde: 0.85 dB | Konverteringsgevinst: 52 - 67 dB | Sort | Egnet for: Astra+ / Hotbird



Produktspesifikasjoner SLNBQDM60BK:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Materiale	ABS
Bilde Avslag (Min.)	40 dB		Metall
Driftstemperaturområde	-35 - 70 °C	Polaritet Bytte Spenning Horizontal	DC 16.0 - 20.0 V
Egnet for	Astra+	Polaritet Bytte Spenning Vertical	DC 11.0 - 14.0 V
	Hotbird	Produksjon falsk	-53 dB
Farge	Sort	Satellitt tilbehørstype	LNB
Høy Band Switching	22 kHz	Støyfigurområde	0.85 dB
Inngangsfrekvensområde Høy Band	11.7 - 12.75 GHz	Strømforbruk	0.20 A
Inngangsfrekvensområde Low Band	10.7 - 11.7 GHz	Utgangsfrekvens Rekkevidde Høy Band	1.100 - 2.150 GHz
Konverteringsgevinst	52 - 67 dB	Utgangstilkobling	4x F-kontakt
Kryss polarisering	20 dB	Vinning Planhet 26 MHz båndbredde	± 1,0 dB
Lavbåndskifter	0 kHz		
LNB-type	Quad monoblokk 6,0 °		
Lokalscillatorfrekvensen Phase Noise	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	SLNBQDM60BK
EAN single Product	5412810320837
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Monoblokk

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	108 mm	110 mm	125 mm	345 g
30	400 mm	245 mm	560 mm	11220 g

