

LNB | Monoblokk Tvilling 4.3° | Utgangstilkobling: 2x F-kontakt | Støyfigurområde: 0.85 dB | Konverteringsgevinst: 52 - 66 dB | Sort | Egnet for: Astra1+ / Astra3



Produktspesifikasjoner SLNBTM43BK:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Materiale	ABS
Bilde Avslag (Min.)	40 dB		Metall
Driftstemperaturområde	-35 - 70 °C	Polaritet Bytte Spenning Horizontal	DC 16,0 - 20,0 V
Egnet for	Astra1+	Polaritet Bytte Spenning Vertical	DC 11,0 - 14,0 V
	Astra3	Produksjon falsk	-53 dB
Farge	Sort	Satellitt tilbehørstype	LNB
Høy Band Switching	22 kHz	Støyfigurområde	0.85 dB
Inngangsfrekvensområde Høy Band	10.7 - 11.7 GHz	Strømforbruk	0.17 A
Inngangsfrekvensområde Low Band	11.7 - 12.75 GHz	Utgangsfrekvens Rekkevidde Høy Band	1100 - 2150 GHz
Konverteringsgevinst	52 - 66 dB	Utgangstilkobling	2x F-kontakt
Kryss polarisering	20 dB	Vinning Planhet 26 MHz båndbredde	± 1,0 dB
Lavbåndskifter	0 kHz		
LNB-type	Monoblokk Tvilling 4.3°		
Lokalscillatorfrekvensen Phase Noise	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	SLNBTM43BK
EAN single Product	5412810320875
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Monoblokk

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	109 mm	110 mm	127 mm	337 g
30	395 mm	240 mm	550 mm	10900 g

