

SmartLife Bevegelsessensor | Zigbee 3.0 | Batteri drevet | IP20 | Detektorvinkel: 120 ° | Detektorrekkevidde: 5 m | Maks. batteri levetid: 12 Måned | Hvit



Produktspesifikasjoner ZBSM10WT:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Maksimal overføringseffekt	10 dBm
App tilgjengelig for	Android™	Maksimum forbruk strøm	0.065 W
	IOS	Materiale	Plast
Detektorrekkevidde	5 m	Nettplugg	USB
Detektorvinkel	120 °	Send frekvensområdet	2405 - 2480 MHz
Diameter	46 mm	Sensortechnologi	PIR
Driftstemperaturområde	0 - 40 °C	Støttet trådløs teknologi	Zigbee 3.0
Energitype for batteri	CR2450	Strømkildetype	Batteri drevet
Farge	Hvit	Temperaturområde	0 - 40 °C
Inngangsspenning	3 V DC	Trenger baterier (inkludert)	1x CR2450
Input Current	0.01 A		
Kapsling	IP20		
Kompatibel med	Nedis® SmartLife		
Kontrolleres med mobil App	Ja		
Maks. batteri levetid	12 Måned		
Maksimal antenneforsterkning for overføring	2.8 dBi		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	ZBSM10WT
EAN single Product	5412810329458
EAN Inner Carton	5412810396146
EAN Outer Carton	5412810382460
Emballasje	Giftbox with eurolock
Innholdet i pakken	PIR-bevegelsessensor
	Hurtigveiledning

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	40 mm	150 mm	65 mm	80 g
8	145 mm	110 mm	270 mm	754 g
120	300 mm	450 mm	565 mm	12150 g

